

Assunto:	Gravação de videoconferência através do software Seal Conecta Lite	Data:	18/08/2020
Horário e Local:	STI – TJES – Ed. Vértice 16º Andar	Versão:	1.0

#### **COMO CONFIGURAR A CAPTURA DE TELA**

 Após iniciar a vídeo conferência, vá até a tela do Seal Conecta Lite e no menu superior, clique em SISTEMA -> CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO (imagem abaixo) para configurar o áudio e vídeo de captura do Seal Conecta Lite.



 Na tela de CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO será necessário definir o Formato de Vídeo (imagem abaixo). Será necessário escolher também o DISPOSITIVO DE ÁUDIO. Escolha: Seal Audio Mixer, logo após, clique no botão inferior EDITAR MIXER, para configurar os dispositivos de áudio.

🙆 CONFIG	URAÇÕES DE GRAVAÇÃO
FORMATO DE GRA	VAÇÃO
Formato de Vídeo	MP4 320x240 280Kbps 🔹
Overlay Padrão	TJES
Reinício de Gravação	Criar índice automaticamente a cada reinício de gravação
Troca de Câmera	Criar índice automaticamente a cada troca de câmera
DISPOSITIVO DE Á	UDIO
Dispositivo de Áudio	Seal Audio Mixer 🔹
DISPOSITIVOS DE	νίσεο
Nome	Dispositivo Preview
Nome ADICIONAR Verificar se a imag	Dispositivo Preview Dispositivo Preview tem do video capturado está estática

3. Em **CONFIGURAÇÕES DO MIXER DE ÁUDIO**, clique no botão **ADICIONAR** (imagem abaixo).

🏽 configurações do mixer de á	UDIO
Canal Mestre	+ ADICIONAR
	RENOMEAR
	★ MOVER ACIMA
	MOVER ABAIXO
♠ ESCUTAR ✓ OK	

4. Escolha a opção **Loopback Audio**, para capturar o áudio do computador e clique **OK**. (imagem abaixo).

	IVO	
Nome		
Dispositivo de Áudio		-
Microfone (D- 05B PnP Sound Dev Microfone (Dispositivo de áudio U	rice) SB)	
	ОК	AR

5. **Repita os passos 3 e 4**,para adicionar o microfone que realizará a captura de som da sala, onde a audiência está sendo realizada, logo após, clique no botão **OK**.

Casal Mestre		+ ADICIONAR
		# RENOMEAR
		REMOVER
Loopback Audio		MOVER ACIMA
		MOVER ABADO
Microfène (Dispositivé de High Defaction Autor	92	
	1	4



6. Agora, na tela **CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO**, clique no botão **ADICIONAR**, para adicionar um dispositivo de vídeo (imagem abaixo).

SISTEMA CADASTRO	IS RELATÓRIOS AJUDA
	JRAÇÕES DE GRAVAÇÃO
FORMATO DE GRA	ναςãο
Formato de Video	MP4 320x240 280Kbps +
Overlay Padrão	TJES
Reinicio de Gravação	Criar índice automaticamente a cada reinício de gravação
Troca de Câmera	Criar índice automaticamente a cada troca de câmera
DISPOSITIVO DE Á	UDIO
Dispositivo de Áudio	Seal Audio Mixer 🔹
DISPOSITIVOS DE V	VIDEO
Nome	Dispositivo Preview
+ ADICIONAR	X REMOVER T MOVER ACIMA S MOVER ABAIXO
📰 Verificar se a image	im do vídeo capturado está estática
Neditar Mixer	🖋 SALVAR 🗙 CANCELAR

7. Na tela de **DISPOSITIVO DE VÍDEO**, selecione o dispositivo **Captura de Tela** (imagem abaixo).

Nome		
Dispositivo		
(Selecione um dispositivo	)	
(Selecione um dispositivo Dispositi en la sídeo USB	)	
Captura de Tela		
magern estatica		
Resolução de Captura		
Resolução de Captura		
Resolução de Captura		
Resolução de Captura Live Preview		
Resolução de Captura Live Preview @ Sim 🔘 Não		
Resolução de Captura Live Preview Sim Não Informações		
Resolução de Captura Live Preview Sim O Não Informações		
Resolução de Captura Live Preview © Sim © Não Informações		
Resolução de Captura Live Preview Sim Não Informações		
Resolução de Captura Live Preview Sim Não Informações		

8. O software solicitará que seja demarcada a área de gravação (imagem abaixo). Para isto, basta clicar e segurar o botão esquerdo do mouse no canto superior da área de interesse arrastando-o até o final da área, ou, selecionando a janela desejada (ALT+TAB) e clicando com o botão esquerdo na janela desejada.





9. A tela aparecerá no preview da câmera (imagem abaixo). Logo após clique em OK.

Sereen Cana		
screenCap:		
Dispositivo	 	 
Captura de Tela		•
8 6 <b>6 8 8 7 8 8</b> 7 8		THE REPORT OF THE
Paraluaño de Contras		
Resolução de Captula		
Live Preview		
Informações		

10. Na tela de **CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO**, aparecerá o ScreenCap (captura de tela) do software utilizado para videoconferência (imagem abaixo). Agora, basta clicar no botão **SALVAR**.

👲 CONFIG	URAÇÕES DE GRAVAÇÃO
FORMATO DE GRA	VAÇÃO
Formato de Video	MP4 320x240 280Kbps •
Overlay Padrão	T/ES -
Reinício de Gravação	Criar Indice automaticamente a cada reinício de gravação
Troca de Câmera	Criar índice automaticamente a cada troca de cámera
DISPOSITIVO DE Á	UDIO
Dispositivo de Áudio	Seal Audio Mixer 👻
DISPOSITIVOS DE	VIDEO
Nome	Dispositivo Preview
Nome ScreenCap: Wildlife in	Dispositivo Preview HD - Reprodutor de Midia Captura de Tela: Wildlife in HD - Reprodutor de 📝
Nome ScreenCap: Wildlife in	Dispositivo Preview HD - Reprodutor de Midia Captura de Tela: Wildife in HD - Reprodutor de 📝
Nome ScreenCap: Wildlife in	Dispositivo Preview HD - Reprodutor de Midia Captura de Tela: Widdle in HD - Reprodutor de 🔞
Nome ScreenCap: Wildlife in	Dispositivo Presieve HD - Reprodutor de Midia Captura de Tela: Widdle in HD - Reprodutor de 😿
Nome ScreenCap: Wildlife in	Dispositivo Presidene HD - Reprodutor de Midia Captura de Tela: Wädife in HD - Reprodutor de 📝
Nome ScreenCap: Wildlife in	Dispositivo         Prevident           I+D - Reprodutor de Midia         Captura de Tela: Wädlfe in HD - Reprodutor de         III           I+D - Reprodutor de Midia         Captura de Tela: Wädlfe in HD - Reprodutor de         IIII           I+D - Reprodutor de Midia         Captura de Tela: Wädlfe in HD - Reprodutor de         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Nome ScreenCap: Wildlife in ADICIONAR Verificar se a image	Dispositivo         Preview           I+D - Reprodutor de Midia         Captura de Tela: Wädlfe in HD - Reprodutor de         III           I+D - Reprodutor de Midia         Captura de Tela: Wädlfe in HD - Reprodutor de         IIII           I+D - Reprodutor de Midia         Captura de Tela: Wädlfe in HD - Reprodutor de         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

# STI - Secretaria de Tecnologia da Informação

COMO INICIAR A GRAVAÇÃO

Já na tela de gravação, basta clicar no botão **INICIAR GRAVAÇÃO** (imagem abaixo). Pronto! Sua gravação começou!

